



Specyfikacja Osram Powerstar K12s-36 HQI-TS 2000W - 947 Zimna Biel | Najlepsze renderowanie kolorów - NDL

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu                         | 202361                      |
| EAN                                    | 4008321525499               |
| Kod Producenta                         | 4008321525499               |
| Producent                              | Osram                       |
| Nazwa producenta                       | HQI-TS 2000W/NDL/S K12S FS1 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym           | 10                          |
| Gwarancja                              | 2 lat                       |
| Klasa efektywności energetycznej dawny | A                           |
| Żywotność (h)                          | 4000                        |

## Informacje techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Technologia                 | Lampy wyładowcze                       |
| Moc (W)                     | 2000W                                  |
| Ściemnianie                 | Nie                                    |
| Trzonek                     | K12s-36                                |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 215000lm                               |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 107.5                                  |
| Rodzaj produktu             | CDM-TD / HCI-TS / HQI-TS / MHN-TD      |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                           |

## Informacje o żarówce

Seria

POWERSTAR

## Wymiary

---

Wysokość (mm)

187

Średnica (mm)

41

Kształt

Żarówka rurowa