



Specyfikacja Philips Rura LED T8  
MASTER (EM/Mains) High Output  
12.5W 2100lm - 865 Światło dzienne |  
120cm - Zamienne 36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu                         | 234549                             |
| EAN                                    | 8718699592394                      |
| Kod Producenta                         | 59239400                           |
| Producent                              | Philips                            |
| Nazwa producenta                       | MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym           | 10                                 |
| Gwarancja                              | 5 lat                              |
| Klasa efektywności energetycznej       | C                                  |
| Klasa efektywności energetycznej dawny | A++                                |
| Żywotność (h)                          | 70000                              |

## Informacje techniczne

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Technologia   | LED                 |
| Zamienne (W)  | 36                  |
| Moc (W)       | 12.5W               |
| Ściemnianie   | Nie                 |
| Trzonek       | G13                 |
| Rotatable     | Nie                 |
| Kod Koloru    | 865 Światło Dienne  |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2100lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 168                                |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 59239400                        |
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Wymagany Statecznik     | Nie                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | High Output                     |
| Obudowa                 | Plastik                         |
| Seria                   | Master                          |

## Wymiary

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 120cm |
| Długość (mm)  | 1200  |
| Średnica (mm) | 28    |